

## WR-857



功能	規格
載波頻率範圍	UHF Band : 626M~698MHz
振盪方式	相鎖迴路 · 64CH 選擇
接收距離	20M-50M(最遠距離)(無阻隔感擾物)
接收模式	CPU 控制選訊, 導頻識別接收
頻率穩定度	± 0.005%
音頻響應	20Hz~20KHz
LED 顯示器	顯示工作頻道及接收狀況

電源供給	DC12~15V
接收機外觀	430 x 160 x 44mm
接收機重量	約 1.2kg
電池規格	1.5V (AA) x 2

■ 備註：依實際配備為準